

# Lámpara LED AR111 Color Y Potencia Seleccionable 24W -22W - 20W -18W CRI +92 Chip Bridgelux



POTENCIA  
SELECCIONABLE  
24W  
22W  
20W  
18W

COLOR  
SELECCIONABLE

LED CHIP  
BRIDGELUX

CRI  
**+90**

Potencia Nominal Potencia seleccionable: 24W -22W - 20W -18W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura De Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >92

Angulo De Apertura (°) Primario 45° Secundario 110°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 125 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30

Luminosidad 18W - 2.250 Lm

20W - 2.500 Lm

22W - 2.750 Lm

24W - 3.000 Lm

Casquillo AR111

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP20 - interior

Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H

Material De Construcción Aluminio +PC

Medidas Exteriores 111x55 mm

Garantía 3 años